

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Lekstroomtang](#)

2413F



Digitale amperemeter AC

Algemene kenmerken

- Grote stroombek met een diameter van 68mm waarmee men drie of vier geleiders (3 fasen + eventueel nulgeleider) kan omklemmen voor het meten van verliesstroom
- Frequentiefilterschakelaar om de invloed van harmonischen uit te schakelen
- Analoge uitgang
- Meten van mA tot 1000A AC
- Behoud van de piekwaarde
- Behoud van de meetgegevens: handig wanneer men op slechtverlichte of moeilijk toegankelijke plaatsen moet meten
- Internationale veiligheidsnormen IEC61010-1 CAT. III 300V

Toebehoren

- 9094 (draagtas)
- 6F22 × 1
- Handleiding



Documentatie

 [Lekstroormetingen](#)  [Catalogus](#)  [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)  [Gebruikershandleiding](#)